

DX-PCCNG50

Carte adaptateur Ethernet PCI-Express gigabit

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Une carte adaptateur Ethernet PCI-Express gigabit DX-PCCNG50
- *Guide d'installation rapide*
- Un CD avec logiciels pour DX-PCCNG50, dont :
 - Pilotes
 - *Guide de l'utilisateur*
 - Autre information utile

Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

CARACTÉRISTIQUES

- Émetteur-récepteur 10/100/1000 Mbit/s intégré
- Compatible avec PCI-Express 1.1
- Entièrement compatible IEEE 802.3, IEEE 802.3u et IEEE802.3ab.
- Auto-négociation avec capacité Page suivante
- Compatible avec les formats échange pair/polarité/correction d'obliquité
- Détection filtre passif et auto-correction
- Prise en charge du réveil par le réseau et du réveil à distance.
- Total de contrôle Microsoft NDIS5, NDIS6 (IPv4, IPv6, TCP, UDP) et prise en charge du déchargement de la segmentation (technologie Large send v1 et Large send v2)
- Prend en charge le contrôle du débit en duplex intégral (IEEE802.3X)
- Prise en charge du codage prioritaire couche 2 IEEE 802.1p et du balisage VLAN IEEE802.1Q
- Prend en charge l'économie d'énergie mise hors tension/connexion désactivée
- Prend en charge les pilotes pour Windows Vista (32 et 64 bits), Windows 7 (32 et 64 bits) et Windows 8 (32 et 64 bits)

CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE

- Windows^{MD} 8.1 (32 et 64 bits), Windows^{MD} 8 (32 et 64 bits), Windows^{MD} 7 (32 et 64 bits) ou Windows Vista^{MD} (32 et 64 bits)
- Système compatible PCI-Express doté d'un connecteur PCI-Express x 1 disponible (PCI-Express 2.0 est recommandé)

INSTALLATION DU MATÉRIEL

- 1** Arrêter l'ordinateur, puis débrancher le cordon d'alimentation et tous les câbles.
- 2** Retirer le couvercle du boîtier de l'ordinateur. Voir le guide de l'utilisateur de l'ordinateur pour toute information sur la façon de retirer le couvercle.
- 3** Repérer un connecteur PCI-Express disponible, enlever la vis de fixation du cache (la petite pièce métallique qui masque l'ouverture de l'emplacement de la carte PCI, sur la face arrière de l'ordinateur), puis retirer celui-ci.
- 4** Insérer délicatement l'adaptateur dans le logement PCI-Express en appuyant fermement.
- 5** Fixer l'adaptateur sur le châssis en utilisant la vis qui tenait le cache.
- 6** Replacer le couvercle du boîtier de l'ordinateur.
- 7** Connecter le cordon d'alimentation et les autres câbles, puis mettre l'ordinateur sous tension.

INSTALLATION DES PILOTES WINDOWS

Remarque : Après avoir installé avec succès la nouvelle carte adaptateur sur l'ordinateur et allumé celui-ci, la fenêtre *Found New Hardware Wizard* (Assistant Ajout de nouveau matériel détecté) s'affiche automatiquement. Cliquer sur annuler (**Cancel**), puis suivre les instructions ci-dessous.



- 1 Insérer le CD d'installation fourni dans le disque optique.
- 2 La fenêtre de la carte adaptateur Ethernet gigabit PCI-Express s'affiche automatiquement.



- 3 Cliquer sur **Install Driver** (Installer le pilote) pour installer le logiciel.
- 4 Cliquer sur suivant (**Next**) puis sur **Install** (Installer) pour démarrer l'assistant d'installation. Suivre les invites.
- 5 Cliquer sur **Finish** (Terminer) quand l'assistant a terminé.
- 6 Cliquer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer la fenêtre de l'adaptateur Ethernet PCI-Express gigabit.

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

Que faire si le PC ne peut pas détecter le nouveau matériel?

- Vérifier si l'adaptateur réseau est inséré correctement dans le connecteur PCI-Express. Retirer l'adaptateur et le réinsérer. Si le problème persiste, essayer un autre connecteur PCI-Express.

AVIS JURIDIQUES

Information FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable. Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques, définies par l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions en vigueur, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas

possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- brancher l'équipement sur la prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié;
- contacter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour toute assistance.

Tous changements ou modifications qui ne seraient pas expressément approuvés par les responsables des normes pourraient rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

NMB-003

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003; Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Aller sur le site www.dynexproducts.com pour toute information complémentaire.

POUR CONTACTER DYNEX :

Pour le service à la clientèle, appeler le 800-305-2204 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3020 (Mexique)
www.dynexproducts.com

DYNEX est une marque de commerce de Best Buy et de ses affiliés. Déposée dans certains pays. Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC, 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U. © 2014 Best Buy. Tous droits réservés. Fabriqué en Chine