

DX-AC501**Adaptateur c.a. universel de 500 mA**

Cet adaptateur est conçu pour alimenter la plupart des petits appareils électriques. Pour une configuration correcte de l'adaptateur pour un appareil en particulier, suivre scrupuleusement les instructions ci-après.

Contenu de l'emballage

- Adaptateur c.a. universel de 500mA
- Six embouts de connexion pour la plupart des appareils électriques courants
- *Guide d'installation rapide*

Mise en service

- 1 Déterminer la tension requise pour alimenter l'appareil et régler l'adaptateur sur cette tension (les exemples incluent 3 V et 4,5 V). La tension requise peut être indiquée à côté de la prise c.c. de l'appareil.
- 2 Localiser l'entrée c.c. de l'appareil (parfois étiquetée DC in) et sélectionner l'embout qui correspond à la prise.
- 3 Déterminer la polarité requise pour alimenter l'appareil et insérer l'embout dans la fiche du câble comme suit :
Si l'appareil est revêtu d'un symbole de polarité positif,



puis insérer la prise comme suit :



- 4 Connecter l'adaptateur à une prise secteur c.a. et utiliser l'appareil conformément aux instructions du fabricant.

Attention

- Débrancher l'adaptateur avant de sélectionner une nouvelle tension de sortie c.c. Sinon, l'appareil pourrait être endommagé.
- L'adaptateur peut chauffer quand il est utilisé à sa capacité maximale pendant une durée prolongée. Le manipuler avec précaution quand il est chaud.

Spécifications

Modèle : DX-ACS01

Entrée : 100 à 240 V c.a., 50/60 Hz

Sortie : 3, 4,5, 6, 7,5, 9 et 12 V c.c. à 500 mA

Température de service : 0 ~ 40 °C

Température de stockage : -10 ~ 70 °C

Humidité relative : 10 ~ 90 %

Longueur du câble : 6 pi (1,83 m) environ

Boîtier : PC (plastique)

Normes de sécurité : FCC, NMB-003

Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la classe B des appareils numériques, définies par la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d'une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions dont il fait l'objet, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- éloigner davantage l'appareil du récepteur;
- brancher l'équipement sur une prise dont le circuit est différent de celui où est branché le récepteur;
- contacter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour toute assistance.

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003; Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Garantie limitée d'un an

Allez sur le site www.dynexproducts.com pour toute information complémentaire.

© 2011 BBY Solutions, Inc., tous droits réservés.

DYNEX est une marque de commerce de BBY Solutions Inc., déposée dans certains pays. Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.