

DX-AC501**Adaptador universal de CA de 500 mA**

Este adaptador está diseñado para energizar la mayoría de los pequeños aparatos eléctricos. Para asegurar una configuración adecuada del adaptador, siga cuidadosamente las instrucciones detalladas a continuación.

Contenido del paquete

- Adaptador universal de CA de 500mA
- Seis enchufes para los aparatos eléctricos los más comunes
- *Guía de instalación rápida*


Primeros pasos

- 1 Determine el voltaje requerido para energizar su aparato y seleccione el mismo voltaje en el adaptador (los ejemplos incluyen 3 V y 4.5 V). El voltaje requerido puede estar indicado al lado de la toma de CC del aparato.
- 2 Localice la entrada de CC en el aparato (a veces etiquetada DC in) y seleccione el enchufe lo más adaptado para la toma.
- 3 Determine la polaridad requerida para energizar el aparato e inserte el enchufe en el cable como se muestra a continuación:

Si el aparato tiene un símbolo de polaridad positiva,



luego inserte el enchufe como se muestra:



- 4 Conecte el adaptador a un tomacorriente de CA y utilice el aparato siguiendo las instrucciones del fabricante.

Precauciones

- Desenchufe el adaptador antes de seleccionar un nuevo voltaje de salida de CC. De lo contrario, su aparato se puede dañar.
- El adaptador se calienta cuando se utiliza a su capacidad máxima durante un largo tiempo. Manipúlelo con cuidado cuando está caliente.

Especificaciones

Modelo: DX-AC501

Entrada: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz

Salida: 3, 4.5, 6, 7.5, 9 y 12 V CC a 500 mA

Temperatura de operación: 0 ~ 40 °C

Temperatura de almacenamiento: -10 ~ 70 °C

Humedad relativa: 10% ~ 90%

Longitud del cable: aproximadamente 6 pies (1.83 m)

Caja: PC (plástico)

Requisitos de seguridad: FCC, ICES-003

Nota: este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que satisface los límites establecidos para clasificarlo como dispositivo digital de Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial.

Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiendo y apagando el equipo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia mediante uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV para obtener ayuda.

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Este aparato digital de Clase B cumple con la norma ICES-003 canadiense.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Garantía limitada de un año

Visite www.dynexproducts.com para más información

© 2011 BBY Solutions, Inc. Todos los derechos reservados

DYNEX es una marca comercial de BBY Solutions Inc., registrada en algunos países.

Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.